

# SMART CCTV bezpečnostní kamera HDW01Tuya 2MP

## Vlastnosti

- P2P komunikace přes WiFi
- 2MP rozlišení 1920 x 1080p
- Objektiv 2.9mm
- Ukryté 4x IR LED pro noční nahrávání s dosahem až 5m
- Podpora PUSH alarm
- Vzdálené prohlížení přes mobilní aplikaci TUYA Android a iOS
- Inteligentní upozornění na mobilní telefon při narušení objektu pomocí digitálního pohybového detektoru
- Okamžité upozornění na E-mail nebo Smart Alarm Push v mobilní aplikaci.
- On-line a okamžitá vizuální kontrola narušení objektu z mobilního telefonu odkudkoliv.
- Doporučený bezpečnostní prvek k zabezpečovacím systému.
- Vhodné jako Smart video chůva umožňuje neustálý dohled včetně hlasu

HDTEC



Mini rozměry  
33 x 33 x 33mm

## Technické parametry

Objektiv	Pinhole 2.8mm
Senzor	1/2.9 Inch CMOS, chipset INGENIC T21
Rozlišení	HD (hlavní stream): 1920x1080P a SD (Vedlejší Stream) 1024*576P
Konetivita	Bezdrátová WiFi síť 2.4GHz s podporou bezdrátového protokolu 802.11 b/g/n
Anténa	Integrovaná WiFi anténa
Záznam video a zvuku	Podpora SD karty až 64GB, nastavitelný přepis a plán nahrávání
Odposlech	Integrovaný vysoce citlivý mikrofon
Protokol komunikace	P2P, ONVIF2.4, TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, MQTT
IR přísvit pro noční vidění	Dosah IR přísvitu až 5m
Záložní akumulátor	800mAh na provoz až 2hod.
Napájení	5VDC 1A
Provozní teplota	-10 až 60 °C
Vlhkost	0% až 80%
Rozměry	33 x 33 x 33 mm
Váha	35g

## Připojení do WiFi sítě

1. Stažení aplikace TuyaSmart nebo Smart Life z Google Play nebo APP obchod a aplikaci spustit. V případě prvního spuštění aplikace je nutné se registrovat v Tuya cloud.
2. Mobilní telefon nebo tablet připojit do WiFi sítě kde bude kamera připojená - "podpora pouze WiFi síť 2.4GHz"
3. Zapnete kameru a modrá LED musí rychle blikat. V případě že trvale svítí, je potřeba vyvolat režim párování dlouze stlačením tlačítka.
4. V aplikaci přidat zařízení tlačítkem + v pravém horním rohu
5. Ze seznamu zařízení vybrat kategorii Video dohled - „Kamera“ a potvrdit
6. Nastavit klíč do WiFi sítě v které je mobilní telefon přihlášený
7. Vygeneruje se QR kód, který naskenujete kamerou ve vzdálenosti 15 až 20cm před objektivem. Modrá LED dioda začne pomalu blikat. Pak je potřeba vyčkat pro registraci do Cloudu TuyaSmart a po registraci modrá LED dioda trvale svítí.

## Připojení do NVR MILESIGHT protokolem ONVIF

Kamera musí být připojená do WiFi sítě a registrovaná v TUYA Cloudu a pak ji lze nalézt v lokální síti protokolem ONVIF. Kameru nelze konfigurovat!! Autorizace pro přidání do NVR je jméno admin a heslo admin.